

# 生産中止機種/後継機種 仕様互換表

○:互換性あり  
 △:互換性あり(ただし、制限あり)  
 ×:互換性なし

## ■セパレート形 STスケール

生産中止機種	現行機種	スケール格子ピッチ	出力信号仕様	指示精度	取付位置互換性	出力コネクタ仕様 ピン配列
ST31A, ST32A	ST36A	○	○	○	×	○
ST33C	ST36C	○	○	○	×	×
ST52B	ST46-EZA	○	○	○	×	×
ST62C	ST46-EZA	○	△※1	○	×	×
ST34C	ST36C	○	○	○	×	○
ST44B/ST44C	ST46-EZA	○	○	○	×	○
ST46	ST46-EZA	○	○	○	×	○
LHS21/23C	なし	—	—	—	—	—

※1:アップダウンパルス出力は対応不可。

## ■アッセンブリ形 ATスケール

生産中止機種	現行機種	スケール格子ピッチ	出力信号仕様	指示精度	取付位置互換性	出力コネクタ仕様 ピン配列
AT11-N	AT113	○	△※2	○	○	△※2
AT11-FN		○	△※2	○	○	△※2
AT81-C	なし	—	—	—	—	—
AT21-C	AT211	○	△※4	△※3	×	×
AT21		×	△※4	△※3	×	×
AT25		×	△※4	△※3	×	×
AT111	AT113	○	○	○	○	○
AT181	なし	—	—	—	—	—
AT212	AT211	○	○	△※3	×	×

※2:旧カウンタに接続の場合のみ、アダプタにて対応可。

※3:スケール有効測定長毎に確認要。

※4:パルス信号ユニットの出力信号と互換。

## ■アブソリュートスケールユニット

生産中止機種	現行機種	インターフェース	分解能	最大応答速度	取付位置互換性
ABS AT300シリーズ	ABS AT1100シリーズ	△	○	○	×
ABS AT500シリーズ	ABS AT1300シリーズ	△	△	○	○

## ■パルス信号ユニット

生産中止機種	現行機種	出力信号仕様	電源仕様	取付位置互換性	出力コネクタ仕様 ピン配列
PSU-1/2	PSU-200※10	△※8	×	×	×
FPSU03シリーズ		△※8	×	×	△※9
FPSU05シリーズ		○	×	×	×
FPSU10シリーズ		○	×	×	×
FPSU4		○	○	×	○
FPSU21シリーズ		○	×	×	×
PSU11		△※8	×	×	△※9
PSU12/13		△※8	×	×	△※9
PSU14		○	○	×	○
PSU21シリーズ		△※8	×	×	△※9
PSU-100シリーズ		○	○	○	○
PDS11		△※8	×	×	△※9

※8:二相方形波出力仕様のみ互換。

※9:コネクタ形式のみ互換。

※10:PSU-200へ交換する際は、スケール交換が必要な場合があります。

注1) 上記互換性は、標準仕様についてです。

注2) 現行機種へ交換した際は、出力信号のディレクションを確認して接続してください。ディレクションが異なると装置が暴走する可能性があります。

注3) 未掲載機種については、別途お問合せください。